Инверторный бензиновый генератор
Модель ADD2200Gi

ADD2200Gi



Важные тех. характеристики

Максимальная мощность	2.2 кВт
Активная мощность	2.0 кВт
Число фаз (напряжение)	I (220В), 50Гц
Вид топлива	Бензин (АИ-92)
Объем топливного бака	6.5 л.
Расход топлива	0.8 л/ч
Тип запуска	Ручной
Розетки	220Вх1, USBх2, 12Вх1
Вес без топлива	19 кг

Панель управления



1. Топливный бак 6.5 л. на 8 ч. работы
2. Кнопка запуска
3. На табло отображаются напряжение, частота, наработка мото-часов

Преимущества инверторных генераторов:

Тихая работа *46 дБ вместо 75 (и более) у обычных генераторов*

Чистая синусоида *обеспечит безопасное питание для техники и электроники*

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Генератор должен стоять на улице или в хорошо проветриваемом месте. Никогда не запускайте в помещении — угарный газ смертельно опасен.
- Устанавливайте генератор на ровную твёрдую поверхность и обеспечьте заземление корпуса.
- Проверяйте уровень масла перед запуском. Меняйте масло и фильтры вовремя.
- Избегайте перегрузки — это может привести к поломкам.
- Не заправляйте горячий двигатель.
- При первых признаках неисправности остановите эксплуатацию и обратитесь в сервис.

Стандартная комплектация

1. Монтажный комплект
2. Инструкция по эксплуатации





Стандартная гарантия от производителя ADD 12 месяцев