



Бензиновый генератор ADD9500GE

ЭНЕРГИЯ
ДОСТУПНАЯ
КАЖДОМУ

Основные технические характеристики

Максимальная мощность	7.5 кВт
Активная мощность	7.0 кВт
Число фаз(Напряжение)	I (220В) или III (380В), 50Гц
Вид топлива	Бензин(АИ-92)
Объем топливного бака	25 л.
Расход топлива	4 л/ч
Тип моторного масла	SEA 10W-30
Объем системы смазки	1,1 л.
Тип запуска	Ручной + PushStart
Розетки	220В(16А)х1, 220В(32А-3pin)х1 или 220В(32А-3pin)х1, 380В(16А-5pin)х1
Вес без топлива	90кг



Пульт
дистанционного старта
и остановки

Преимущества генераторов ADD Power Mini

- Низкий расход топлива
высокий КПД двигателя
- Увеличенный срок эксплуатации
высококачественные узлы и детали
- Доступная цена
прямые поставки от завода-производителя
- Низкий уровень шума
благодаря современному двигателю
- Удобство в эксплуатации
простая панель управления, надежные ручки и колеса
- Техническая поддержка 24/7
сервисный центр и склад запасных частей

Стандартная комплектация

- 1 Электростанция
- 2 АКБ (если генератор с push-start)
- 3 Вилки к розеткам генератора
- 4 Свечной ключ
- 5 Инструкция по эксплуатации




Топливный бак 25 л.
на 10 ч. работы

На табло отображается,
напряжение, частота,
наработка мото-часов.
Кнопка запуска

Переключатель напряжения:
позволяет не терять мощность
при переходе с 220В на 380В



Вид сверху



Панель управления

Автомат ввода резерва (ABP)

Блок АВР предназначен для автоматического (без участия человека) включения генератора и подачи от него электроэнергии пользователям, в случае отключения городской сети энергоснабжения

**Не входит в комплект поставки,
в случае необходимости
приобретается дополнительно**



Стандартная гарантия на генераторы ADD Power Mini = 12 месяцев

Представитель ADD Power Mini в Вашем регионе: