



Бензиновый генератор ADD6500GE

ЭНЕРГИЯ
ДОСТУПНАЯ
КАЖДОМУ

Основные технические характеристики

Максимальная мощность	5.5 кВт
Активная мощность	5.0 кВт
Число фаз(Напряжение)	1 (220В), 50Гц
Вид топлива	Бензин(АИ-92)
Объем топливного бака	25 л.
Расход топлива	3.0 л/ч
Тип моторного масла	SEA 10W-30
Объем системы смазки	1,1 л.
Тип запуска	Ручной + PushStart
Розетки	220В(16А)х1, 220В(32А-3pin)х1 или 220В(32А-3pin)х1
Вес без топлива	84 кг



Пульт
дистанционного старта
и остановки

Преимущества генераторов ADD Power Mini

- Низкий расход топлива
высокий КПД двигателя
- Увеличенный срок эксплуатации
высококачественные узлы и детали
- Доступная цена
прямые поставки от завода-производителя
- Низкий уровень шума
благодаря современному двигателю
- Удобство в эксплуатации
простая панель управления, надежные ручки и колеса
- Техническая поддержка 24/7
сервисный центр и склад запасных частей

Стандартная комплектация

- 1 Электростанция
- 2 АКБ (если генератор с push-start)
- 3 Вилки к розеткам генератора
- 4 Свечной ключ
- 5 Инструкция по эксплуатации



Топливный бак 25 л.
на 8 ч. работы

На табло отображается,
напряжение, частота,
наработка мото-часов.
Кнопка запуска



Вид сверху



Панель управления

Автомат ввода резерва (ABP)

Блок АВР предназначен для автоматического (без участия человека) включения генератора и подачи от него электроэнергии пользователям, в случае отключения городской сети энергоснабжения

**Не входит в комплект поставки,
в случае необходимости
приобретается дополнительно**



Стандартная гарантия на генераторы ADD Power Mini = 12 месяцев

Представитель ADD Power Mini в Вашем регионе: