



Инверторный бензиновый генератор ADD Power Mini™ Модель ADD9000Gi

ADD9000Gi



Важные тех. характеристики

Максимальная мощность	7.5 кВт
Активная мощность	7 кВт
Число фаз (напряжение)	I (220В), 50Гц
Вид топлива	Бензин (АИ-92)
Объем топливного бака	25 л.
Расход топлива	2.7 л/ч
Тип запуска	Ручной + Ключ / через АВР
Розетки	220Вx2, USBx2, 12Вx1
Вес без топлива	63 кг

Панель управления



- 1 Топливный бак 25 л. на 9 ч. работы
- 2 Запуск генератора
- 3 На табло отображаются напряжение, частота, наработка мото-часов

Преимущества инверторных генераторов:

- Тихая работа** 67 дБ вместо 75 (и более) у обычных генераторов
- Чистая синусоида** обеспечит безопасное питание для техники и электроники



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Генератор должен стоять на улице или в хорошо проветриваемом месте. Никогда не запускайте в помещении — угарный газ смертельно опасен.
- Устанавливайте генератор на ровную твёрдую поверхность и обеспечьте заземление корпуса.
- Проверяйте уровень масла перед запуском. Меняйте масло и фильтры вовремя.
- Избегайте перегрузки — это может привести к поломкам.
- Не заправляйте горячий двигатель.
- При первых признаках неисправности остановите эксплуатацию и обратитесь в сервис.

Стандартная комплектация

- 1 Ключ запуска
- 2 Вилки к розеткам генератора
- 3 Инструкция по эксплуатации
- 4 Свечной ключ
- 5 АКБ

Дополнительное оборудование (приобретается отдельно)



Автомат ввода резерва

Блок АВР предназначен для автоматического (без участия человека) включения генератора и подачи от него электроэнергии пользователям, в случае отключения городской сети энергоснабжения

✓ Стандартная гарантия от производителя ADD Power Mini™ 12 месяцев